

10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
Supports Office Clone, Enhanced with UASP and TRIM
Y-3027GY

UNITEK

Product Overview
Attached Cable: USB-A/C to USB-C Data Cable (1m)

Front
A: Green LED Indicator: Light on when power is connected; Light on 1s after 3s when Auto Sleep mode is on.
B: Yellow LED Indicator: Light flashes during Disk A reading/writing.
C: Blue LED Indicators: 4 indicators referring cloning progress from 25%, 50%, 75% to 100%.
D: Yellow LED Indicator: Light flashes during Disk B reading/writing.
E: Clone Button
F: Disk A
G: Disk B

Back
H: USB-C Interface
I: DC 12V Power Port
J: On/Off Switch

How to clone
1. Press the Clone Button (shown as E above) and hold for 3 seconds until the blue indicator is on, then free the button and press it again. Afterward, the Clone from Disk A to Disk B will start to process. (Please make sure the storage capacity of Disk B is equal or larger than Disk A.)
2. Four blue lights will on according to the progress from 25%, 50%, 75% to 100%. When all of them are lighted on, the Clone is completed.
3. Switch off the docking station and unplug the power, then you can safely process the ejection of the disk A or B.

Notice: Your disk might have bad sectors if the blue indicator keeps flashing. In that case, the bad sectors will be ignored in order to help you complete the clone unless the bad sectors lead the malfunction of your disk and the clone cannot be processed. We suggest you seek experts' advice for the repair of your disk.

User Manual
使用説明
ユーザーマニュアル
사용자 설명서
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Használati útmutató
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Návod na použití
Руководство по эксплуатации

English, 中文繁體, 日本語, 한국어, Čeština, Deutsch, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlandse Taal, Język Polski, Slovenský Jazyk, Русский

📖 ⚠️

English User Manual

Package Contents

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A Power Adapter
- USB-A/C to USB-C Data Cable
- User Manual

⚠️ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Do not use the product in moist environments and avoid splashes.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

⚠️ Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Compatibility	USB-A/C port
Systems Supported (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB規格	USB 10Gbps
硬碟規格	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
輸入電壓	100-240V 50/60Hz
輸出電壓 / 輸出電流 / 輸出功率	12V DC / 3A / 36W
Hard Drive Version	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Input Voltage	100-240V 50/60 Hz
Output Voltage / Output Current / Output Power	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Note

- The hard drive may not be moved after connecting the power supply unit to the socket. This could result in damage to the hard drive and data loss.
- The hard drive adapter may not be unplugged from the PC during data transfer under any circumstance. Data may be lost.

Service and Support
Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

⚠️ Note

The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A電源轉換器
- USB-A/C 轉 USB-C 數據線
- 使用說明

⚠️ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給符合資格的專業技師。
- 請勿以任何方式改造此產品，這將會導致產品失效。
- 請勿在規格所給定的電力範圍之外使用產品。
- 保護產品免受灰塵、潮氣和過熱的影響，並且只能在乾燥的環境中使用。
- 請勿在潮濕的環境中使用產品，並避免接觸液體。
- 請注意不要讓產品從高處跌落，也不要使其受到任何衝擊/撞擊。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

⚠️ 免責聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用、或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

兼容性	USB-A/C 端口
系統支援 (PC、筆記本電腦和平板電腦)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB規格	USB 10Gbps
硬碟規格	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
輸入電壓	100-240V 50/60Hz
輸出電壓 / 輸出電流 / 輸出功率	12V DC / 3A / 36W

⚠️ 注意

- 當產品接上電源後，請盡量避免移動。否則，有機會需承受損壞和數據丟失等後果。
- 在任何情況下，數據傳輸過程中均不得從電腦上拔下此產品。否則，檔案可能會丟失。

服務與支援
有關更多支援信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電郵：support@unitek-products.com

⚠️ 注意

帶有打叉帶輪的垃圾桶符號表示該設備不得與其他垃圾一起處理，應該根據當地政府指示在特殊容器中處理。

日本語 ユーザーマニュアル

パッケージ内容

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A電源アダプター
- USB-A/C - USB-C データケーブル
- ユーザーマニュアル

⚠️ 安全上のご注意

- 本製品を自分で修理しないで下さい。全てサービス、作業は資格を持った専門担当者にお任せ下さい。
- 本製品を改造した場合は、操作を続ける前に速やかにお止め下さい。
- また改造等は絶対しないで下さい。
- 仕様に記載されている電力制限範囲外で製品を操作しないでください。
- 製品を汚れ、湿気、過熱から保護し、乾燥した環境でのみ使用してください。
- 湿気が多い環境では使用せず、水しぶきがつかからないようにしてください。
- 製品を落としたり、大きな衝撃を与えないでください。
- お取扱説明書に関して、小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

⚠️ 保証免責事項

UNITEKは安全上の注意事項を請まえ、通常使用以外での破損、故障、データ損失はいかなる責任も負わず、保証対象外となります。

技術データ

互換性	USB-A/C ポート
対応システム (PC、ラップトップ、タブレット)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB仕様	USB 10Gbps
ハードドライブバージョン	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
入力電圧	100-240V 50/60Hz
出力電圧 / 出力電流 / 出力電力	DC 12V / 3A / 36W

⚠️ 注！

- 電源ユニットをソケットに接続した後、ハードドライブを動かさないでください。ハードドライブが損傷し、データが失われる可能性があります。
- いかなる場合でも、データ転送中にハードドライブアダプタをPCから抜かないでください。データが失われることがあります。

サービスとサポート
このサポート情報は こちら: www.unitek-products.com
電子メール: support@unitek-products.com

⚠️ 注意

ゴミ箱のマークが消されているのは、その機器を他の廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを意味しています。自治体が用意した情報に従って、専用の容器に廃棄する必要があります。

한국어 사용자 설명서

패키지 내용물

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A 전원 어댑터
- USB-A/C - USB-C 데이터 케이블
- 사용자 설명서

⚠️ 안전 수칙

- 제품을 직접 서비스하거나 수리하려고 시도하지 마세요. 모든 서비스 작업은 자격을 갖춘 전문가에게 맡기세요.
- 제품을 손상된 경우 장치를 열거나 계속 작동시키지 마세요.
- 어떤 방식으로도 제품을 개조하지 마세요. 그렇게 하면 보증이 무효화됩니다.
- 사양에 명시된 전기, 과열로부터 보호하고 건조한 환경에서만 사용하세요.
- 제품을 먼지, 습기, 과열로부터 보호하고 건조한 환경에서만 사용하세요.
- 습기가 있는 환경에서 제품을 사용하지 마시고 영지 위치로 주의를 기울이세요.
- 제품을 떨어뜨리거나 큰 충격에 노출시키지 마세요.
- 모든 전기 제품과 마찬가지로 제품도 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!

⚠️ 보증 면책 조항

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

기술 데이터

호환성	USB-A/C 포트
지원 시스템 (PC, 노트북 및 태블릿)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB 사양	USB 10Gbps
하드 드라이브 버전	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
입력 전압	100-240V 50/60Hz
출력 전압 / 출력 전류 / 출력 전력	DC 12V / 3A / 36W

⚠️ 참고

- 전원 공급 장치를 소켓에 연결한 후에는 하드 드라이브가 움직이지 않을 수 없습니다. 이로 인해 하드 드라이브가 손상되고 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 데이터 전송 중에는 어떤 상황에서도 하드 드라이브 어댑터를 PC에서 분리해서는 안 됩니다. 데이터가 손실될 수 있습니다.

서비스 및 지원
추가 지원 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

⚠️ 주의

- 습기, 과열, 충격, 진동, 습기는 장비를 다른 폐기물과 함께 폐기해서는 안 됩니다. 재활용입니다. 지역 정부에서 마련한 장비에 따라 주 용기에 담아 폐기해야 합니다.

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- Napájecí adaptér 12V/3A
- Datový kabel USB-A/C na USB-C
- Návod k použití

⚠️ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození jej dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré záručky ze záručky.
- Přístroj neprovazujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorech.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabráňte působení stříkačky vody.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

⚠️ Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Kompatibilita	Přípojka USB-A/C
Peřadkový systém (PC, notebook a tablet)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB Specifikace	USB 10Gbps
Konstrukce pevného disku S	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Vstupní napětí	100-240V 50/60 Hz
Výstupní napětí / Výstupní proud / Výstupní výkon	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Poznámka

- Po připojení napájecího zdroje do zásuvky již nepohybuje s pevným diskem! Pevný disk by se tak mohl poškodit a na něm uložená data by se mohla ztratit.
- Adaptér pevného disku v žádném případě neodpojíte od PC, pokud probíhá přenos dat. Může dojít ke ztrátě dat.

Service a podpora
Další podrobné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

⚠️ 注意

- Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měly by být likvidovány ve speciálních nádobách podle informací přípravné místní vlády.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A Netzteil
- USB-A/C-zu-USB-C-Datenkabel
- Bedienungsanleitung

⚠️ Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsangaben.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Herdgrößen Erschütterungen aus.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

⚠️ Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßem Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Kompatibilität	USB-A/C-Anschluss
Systemvoraussetzung (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB-Spezifikation	USB 10Gbps
Festplattenbauart	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Eingangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung	100-240V 50/60 Hz 12V DC / 3A / 36W

⚠️ Hinweis

- Nach dem Einstecken des Netztesles in die Steckdose darf die Festplatte nicht mehr bewegt werden! Die Festplatte könnte hierdurch Schäden erleiden und die auf der Festplatte gespeicherten Daten können verloren gehen.
- Der Festplattenadapter darf unter keinen Umständen während der Datenübertragung vom PC getrennt werden. Ein Datenverlust wäre nicht auszuschließen.

Service und Support
Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

⚠️ 注意

- Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- Adaptador de corriente de 12V/3A
- Cable de datos USB-A/C a USB-C
- Instrucciones de uso

⚠️ Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encuentre cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- No opere el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo sólo en recintos secos.
- No utilice el producto en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

⚠️ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Compatibilidad	Puerto USB-A/C
Requisitos del sistema (PC, computadora portátil y tableta)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
Especificación USB	USB 10Gbps
Tipo de disco duro	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Tensión de entrada	100-240V 50/60 Hz
Tensión de salida / Intensidad de salida / Potencia de salida	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Nota

- Una vez que se enchufa la fuente de alimentación a la toma de corriente, el disco duro no se puede volver a mover. De hacerlo, el disco duro podría sufrir daños y los datos guardados en el mismo podrían perderse.
- El adaptador de disco duro no debe desconectarse del PC bajo ningún concepto durante la transmisión de datos. En ese caso, no se puede excluir la posibilidad de que se produzca una pérdida de datos.

Service y soporte
Encontrar más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com

⚠️ Nota

El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- Adaptateur secteur 12V/3A
- Câble de données USB-A/C vers USB-C
- Mode d'emploi

⚠️ Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants!

⚠️ Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Compatibilité	Connexion USB-A/C
Conf. garantie requise (PC, ordinateur portable et tablette)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB-Spezifikation	USB 10Gbps
Spécification USB	USB 10Gbps
Type de construction du disque dur	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Tension d'entrée	100-240V 50/60 Hz
Tension de sortie / Courant de sortie/ Puissance de sortie	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Remarque

- Une fois le bloc secteur branché dans la prise, le disque dur ne doit plus être déplacé! Le disque dur risquerait de s'abîmer et les données enregistrées sur le disque dur pourraient se perdre.
- L'adaptateur de disque dur ne doit en aucun cas être déconnecté du PC pendant le transfert des données. Une perte de données ne pourrait pas être évitée.

Service et assistance
Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

⚠️ Note

Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenido della confezione

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- Adattatore di alimentazione 12V/3A
- Cavo dati da USB-A/C a USB-C
- Istruzioni per l'uso

⚠️ Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non usare il prodotto in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi di gocce d'acqua.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

⚠️ Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici

Compatibilità	Attacco USB-A/C
Systeemvereisten (PC, laptop e tablet)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB-Spezifikation	USB 10Gbps
Merevlemez típusa	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Tensione di ingresso	100-240V 50/60 Hz
Tensione di uscita / Potenza di uscita	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Avvertenza

- Dopo avere inserito l'alimentatore nella presa, l'hard disk non deve più essere mosso poiché potrebbe danneggiarsi causando la perdita di tutti i dati memorizzati.
- L'adattatore per hard disk non deve essere assolutamente scollegato dal PC durante la trasmissione dei dati. Potrebbe verificarsi la Perdita dei dati.

Assistenza e support
Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

⚠️ Nota

Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltita in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A hálózati adapter
- USB-A/C - USB-C adatkábel
- Használati útmutató

⚠️ Biztonsági előírások

- Ne kísérletez meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízón illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne emelje semmilyen tömböt.
- Ne végezzen módosítást a készülékben. Ezben az esetben minden garanciajogyou megszűnik.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Óvja meg a terméket szennyeződéstől, nedvségtől és túlmelegedéstől, és kizárólag zárt környezetben használja.
- Ne használja a terméket párás környezetben, és kerülje az érintkezést fröccsenő vízzel.
- Ne tartsa le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

⚠️ Szavatosság kizárása

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantiebans voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Műszaki adatok

Compatibilitat	USB-A/C csatlakozó
Rendszerkövetelmény (PC, laptop és táblagépj)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB-Spezifikation	USB 10Gbps
Merevlemez típusa	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Tensione di ingresso	100-240V 50/60 Hz
Kimenő feszültség / Prág. výšiosový / Moc výšiosová / Kimenő teljesítmény	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Hivatkozás

- A merevlemez tilos mozgatni azután, hogy csatlakoztatva a tápegységet egy dugaszoló aljzathoz! A működésben lévő merevlemez ugyanis mozgatható károsodhat, és a merevlemez airt adatok elveszhetnek.
- A merevlemez-adapter adataitvétel közben semmilyen körülmények között nem szabad leválasztani a számítógépről. Nem zárható ki az adatvesztés lehetsége, ez után is történhet.

Szerviz és támogatás
További támogatási információkat itt talál: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

⚠️ 注意

- Az áthúzott szellőztetőkészlet jelöl azt jelenti, hogy a berendezést nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az információt meg kell adni a megfelelő speciális tartályokba kell ártalmatlanítani az információk alapján.

Nederlandse Taal Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de verpakking

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- 12V/3A voedingsadapter
- USB-A/C naar USB-C datakabel
- Gebruiksaanwijzing

⚠️ Veiligheidsinstructies

- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en voorkom spat- en spuitwater.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

⚠️ Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantiebans voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Technische specificaties

Compatibilitat	USB-A/C aansluiting
Systeemvereisten (PC, laptop en tablet)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
USB-Spezifikation	USB 10Gbps
Model harde schijf	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Voedingsspanning	100-240V 50/60 Hz
Uitgangsspanning / Uitgangsstroom / Uitgangsvermogen	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Aanwijzing

- Na het plaatsen van de voedingsadapter in het stopcontact mag de harde schijf niet meer worden bewogen! De harde schijf zou hierdoor beschadigd kunnen raken en de op de harde schijf opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan.
- De harde schijf-adapter mag nooit ofter nimmer tijdens de gegevensoverdracht van de pc/notebook worden gescheiden. Het verlies van gegevens is dan niet uit te sluiten.

Service en support
Meer support-informatie vindt u hier: www.unitek-products.com
E-mail adres: support@unitek-products.com

⚠️ 注意

- Het doorgestrikte vuilnisbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Język Polski Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- Zasilacz 12V/3A
- Kabel danych USB-A/C do USB-C
- Instrukcja obsługi

⚠️ Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Na urządzeniu/przístroju nie robieć żadne zmiany. Mą to za następdek stratu akýchkolvek nároków na plnieňto zo záruky.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchym otoczeniu.
- Nie stosować produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed wodą.
- Chronić produkt przed upadkami i silnymi wstrząsami.
- Elektryczne aparaty dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

⚠️ Wylúczenie odpowiedzialności

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskázówek bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Kompatybilność	Port USB-A/C
Wymagania systemowe (PC, laptop i tablet)	Windows XP or above ver. Mac OS X or above ver. Linux
Specyfikacja USB	USB 10Gbps
Typ dysku twardego	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5"
Napięcie wejściowe	100-240V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa	12V DC / 3A / 36W

⚠️ Wskazówki

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda wtykowego nie wolno już ruszać dysku twardego! W przeciwnym razie mogloby dojść do uszkodzenia dysku twardego i danych zapisanych na nim danych.
- W trakcie transferu danych w żadnym wypadku nie wolno odłączać adaptera od komputera PC. Može to doprowadzić do utraty danych.

Servis i pomoc techniczna
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

⚠️ 注意

- Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji przygotowanych przez lokalny samorząd.

Slovenski Jazyk Návod na použitie

Obsah balenia

- 10Gbps Dual-Bay SATA Docking Station
- Napájecí adaptér 12V/3A
- Datový kábel USB-A/C na USB-C
- Návod na použitie

⚠️ Bezpečnostné pokyny

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne opravovať alebo opravovať. Prenehajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Mą to za následok stratu akýchkolvek nárokov na plnieňto zo záruky.
- Nie používajte produkt mimo svojich výkonových medzi uvedených v technických údaj