



### Krok 3. Wydrukowanie instrukcji

Po kliknięciu na <**Instrukcja konfiguracji**>, wyświetli się instrukcja. Wydrukuj ją. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	<b>sip.ipfon.pl</b>
Register Expires:	<b>60 sekund</b>
Display Name/Name:	-
User ID/SIP User ID:	konto SIP <b>ipfon001</b>
Password/ Authenticate Password:	hasło konta SIP *****
Use Auth ID:	<b>NO</b>
Auth ID:	-
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	<b>G726-32</b>

### Krok 4. Instalacja bramki Linksys PAP2

#### Krok I.

Podłącz bramkę do sieci internetowej, do portu PHONE1 włącz aparat telefoniczny i podłącz bramkę do prądu. Jeśli Twoja sieć posiada DHCP (automatyczne pobieranie ustawień sieci), to przejdź do kroku IIa. Jeśli sieć nie obsługuje DHCP, to przejdź do kroku IIb.

#### Krok IIa.

Jeśli wszystko jest w porządku, to na bramce zapaliły się na niebiesko pierwsze dwie diody od prawej strony. Podnieś słuchawkę telefonu (nie będzie słycać sygnału), wpisz **\*\*\*\***, usłyszysz „Configuration menu”, wprowadź kod **110#** i spisz adres IP jaki został przydzielony bramce,

#### Krok IIb

Po podłączeniu braki powinna palić się pierwsza dioda z prawej (nie będzie słycać sygnału), wpisz **\*\*\*\***, usłyszysz „Configuration menu”, następnie **101#** i **0#**, następnie **1** (deaktywacja DHCP). Teraz naciśnij **111#** i wprowadź adres IP jaki chcesz nadać bramce (odpowiednikiem kropki jest \*) i naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**. Dalej ustaw maskę. Naciśnij **121#** i wprowadź adres maski i naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**. Następnie ustaw bramę. Wybierz **131#** i wprowadź adres bramy, naciśnij **#**, następnie zapisz ustawienie naciskając **1**.

#### Krok III

Zaloguj się do bramki poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej w polu adres jej adres IP i kliknij na link <Admin Login>. Uzupełnij pola na podstawie instrukcji z IPFON24. W sieci IPFON musisz wpisać następujące parametry: pole **Proxy**: sip.ipfon.pl, **Register Expires**: 60, **User ID**: konto\_SIP (znajdziesz je w instrukcji w systemie IPFON 24), **Password**: hasło\_konta\_SIP (znajdziesz je w instrukcji w systemie IPFON 24), **Preferred Codec**: G726-32. Zapisz ustawienia naciskając przycisk <Save Settings>.

Voice		Info	System	SIP	Regional	Line 1	Line 2	User 1	User 2
<b>Basic View</b> (switch to advanced view)									
<b>SIP Settings</b>									
Line Enable: <input type="text" value="yes"/>									
SIP Port: <input type="text" value="5060"/>									
<b>Proxy and Registration</b>									
Proxy: <input type="text" value="sip.ipfon.pl"/>									
Register: <input type="text" value="yes"/>									
Make Call Without Reg: <input type="text" value="no"/>									
Register Expires: <input type="text" value="60"/>									
Ans Call Without Reg: <input type="text" value="no"/>									
<b>Subscriber Information</b>									
Display Name: <input type="text" value="ipfon001"/>									
User ID: <input type="text" value="ipfon001"/>									
Password: <input type="text" value="*****"/>									
Use Auth ID: <input type="text" value="no"/>									
Auth ID: <input type="text"/>									

#### Krok IV

Jeśli wszystko przebiegło bez problemów na bramce powinny palić się trzy diody. Wykonaj próbne połączenie.

Jeśli są jakieś problemy, to zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi tutaj:

<http://www.ipfon.pl/faq.htm#problemy>

#### Lista komend w menu głosowym bramki Linksys PAP2

Działanie	Komenda	Wybór
Wejście do IVR menu	****	
Sprawdzanie DHCP	100#	
Aktywuj / dezaktywuj DHCP	101#	Wprowadź 1, aby aktywować Wprowadź 0, aby dezaktywować
Sprawdź adres IP	110#	
Ustaw statyczny adres IP	111#	Wprowadź adres IP używając cyfr z klawiatury aparatu telefonicznego. Użyj gwiazdki (*) jako kropki
Sprawdź maskę sieciową	120#	
Ustaw maskę sieciową	121#	Wprowadź dane maski sieciowej używając cyfr na klawiaturze telefonu. Użyj gwiazdki (*) jako kropki.
Sprawdź adres bramy	130#	
Ustaw statyczny adres IP bramy	131#	Wprowadź adres IP używając cyfr z klawiatury telefonu. Użyj gwiazdki (*) jako kropki.
Sprawdź MAC adres	140#	
Sprawdź wersję oprogramowania	150#	
Ręczny restart	732668#	