

NETIO4

SERIES

INTELIĞENTNA LISTWA DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA

Kontroluj połączenie Twoich urządzeń zdalnie. NETIO4 łączy się z siecią za pomocą przewodu lub WiFi. Rozszerz zasięg sieci za pomocą dodatkowego punktu dostępowego. Paruj NETIO4 z Twoim urządzeniem Bluetooth i pozwól, żeby reagowała na jego bliskość.

WATCH DOG



WERSJE GNIAZD

US

DE

UK

FR



PRZEJRZYSTY GUI

PEŁNA KONFIGURACJA FUNKCJI

HARMONOGRAMY

WiFi

PUNKT DOSTĘPOWY

BLUETOOTH 4.0 LTE

POMIAR MOCY

BAZUJE NA LINUXIE

4GB PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ

APLIKACJA MOBILNA NETIO

Dostępna w Google Play i AppStore

GNIAZDO RJ45



NETIO4

WiFi



Funkcje:

- Cztery zdalnie zarządzane gniazda elektryczne
- Standardowe gniazda pozwalają na bezpośrednie podłączenie urządzeń
- Dostępne gniazda dla DE/FR/US/UK
- Każde gniazdo ma osobny LED informujący o statusie oraz osobny włącznik
- Każde gniazdo ma własną ochronę przeciwprzepięciową
- Przewód długości 96 cm i włącznik na urządzeniu
- Restartowalny bezpiecznik 15 A
- Bluetooth 4.0 LE do łączności z innymi urządzeniami (Tylko NETIO4 All)
- Korzystając z Bluetooth 4.0 LE możliwość połączenia z 3 urządzeniami
- Niezależny pomiar prądu dla każdego gniazda (Tylko NETIO4 All)
- Funkcja Watchdog dla automatycznego monitorowania urządzeń z opcją restartu
- Możliwość ustalania harmonogramu pracy urządzeń przez użytkownika
- Automatyczne ustawienie statusu gniazda po restarcie
- Integracja z protokołem Telnet i CGI
- Zaawansowana integracja z Api XML, wymagane NDA
- Dostępny język skryptowania LUA do integracji i konfiguracji przez integratorów
- Powiadomienia E-mail o przełączeniu portów i watchdog/timer
- Konta użytkowników z możliwością ustalenia kompetencji
- Interfejs użytkownika w języku Angielskim, Niemieckim i Czeskim
- Wspierane przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne
- Aplikacja dla iOS i Android dla zdalnego zarządzania
- Wspierane protokoły: HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, uPNP, DHCP

NETIO4 All

WiFi, Bluetooth, Power meter



Specyfikacja elektryczna:

- Wejście: 90-250 V AC
- Maksymalny prąd przełączalny: EU - 15A całość/8A na gniazdo, US - 15A całość/12A na gniazdo
- Maksymalny pobór: 4.1 W

Interfejs sieciowy

- 10/100 Mbps (wtyk RJ-45)
- WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Bluetooth 4.0 LE 2.4 GHz (tylko NETIO4 All)
- Antena: wbudowana antena 2 dB (tylko NETIO4) 2x antena 3dB (jedna WiFi, druga BT) podłączone przez SMA-reverse F connector (tylko NETIO4 All)

Wskaźniki

- 2x wskaźnik statusu LAN
- 1x wskaźnik statusu Wifi
- 1x wskaźnik statusu Bluetooth 4.0 LE (tylko NETIO4 All)

Włączniki na urządzeniu

- 1x główny przełącznik on/off
- 4x przełączniki on/off przy gniazdach (wykorzystywane także do restartu urządzenia i przywracania ustawień fabrycznych)

Zawartość opakowania

- NETIO4/NETIO4 All
- Instrukcja szybkiej instalacji
- 2x odłączalne anteny RP-SMA (tylko NETIO4 All)

Wymiary i Waga

- Wymiary: 302x58x90 mm
- Waga: 1130 g
- Wielkość paczki: 420x65x130 mm

Warunki pracy

- Temperatura: 0 - 50 °C